

PLAFONIERE
PRATIKA
emergenza



PLAFONIERE



EMERGENZA
3H
AUTONOMIA

VANTAGGI

Applicazione a soffitto e parete, come plafoniera o applique, con flusso luminoso uniforme. Accensione automatica in caso di blackout. Batteria con 3h di durata. Modalità accesa: 18W - 1200Lm. Emergenza: 2,5W - 150Lm.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-79%		IP54	LED	IK10	
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	Protezione d'Urto	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Ottima soluzione per soggiorni, sale da pranzo, camere da letto, scale e illuminazione generica.

ACCENSIONE AUTOMATICA IN CASO DI BLACKOUT

cod	W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
PRKE-183240	18W	85W	1200Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	75mA	>0,85	335x100 mm	1300 gr	1/6