

# OUTDOOR - GARDEN FIESTA LED



**FSTABCL**  
E27

**FSTACL**  
E27

**FSTACO**  
E27

## VANTAGGI

Catena luminosa di 10 lampade a LED alimentate a bassa tensione. Lunghezza 5,16 m + 3,34 m di prolunga. Driver incluso con spina schuko.

## Caratteristiche



CRI>83 Classe di isolamento Grado di Protezione

## FSTARCO

Ricambio lampada disponibile nelle colorazioni:



## APPLICAZIONI

Ideale per giardini, gazebi, pergolati, ringhiere, esterni di abitazioni, aree comunali all'aperto.

## LAMPADINE INTERCAMBIABILI

**COLLEGABILI 2 CATENE FINO A 13,5 m**

cod	i			W	lm	K	V/Hz	mA		
			metri						gr	
<b>FSTABCL-062722</b>	Collana Trasparente Cavo bianco		8,5m	6W	500Lm	2200K	220-240V/AC 50/60 Hz	100mA	1000	1/5
<b>FSTACL-062722</b>	Collana Trasparente Cavo Nero		8,5m	6W	500Lm	2200K	220-240V/AC 50/60 Hz	100mA	1000	1/5
<b>FSTACO-062722</b>	Collana Multicolor Cavo Nero		8,5m	6W	200Lm	2200K	220-240V/AC 50/60 Hz	100mA	1000	1/5
<b>FSTARCL-062722</b>	Lamp. singola chiara		-	0.6W	50Lm	2200K	36V/DC	10mA	25	1/100
<b>FSTARBLU-062722</b>	Lamp. singola Blu		-	0.6W	20Lm	-	36V/DC	10mA	25	1/100
<b>FSTARGI-062722</b>	Lamp. singola Giallo		-	0.6W	20Lm	-	36V/DC	10mA	25	1/100
<b>FSTARMAG-062722</b>	Lamp. singola Magenta		-	0.6W	20Lm	-	36V/DC	10mA	25	1/100
<b>FSTARRO-062722</b>	Lamp. singola Rosso		-	0.6W	20Lm	-	36V/DC	10mA	25	1/100
<b>FSTARVE-062722</b>	Lamp. singola Verde		-	0.6W	20Lm	-	36V/DC	10mA	25	1/100

## RICAMBIO DRIVER

cod	W	V/Hz		Spazio tra lampade	Lunghezza catena	Lunghezza prolunga	Lunghezza totale
<b>FSTADAP-12W</b>	12W	220-240V/AC 50/60 Hz	1/30	0,44m	5,16m	3,34m	8,5m

